Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ФВН64 фары со светодиодным модулем



Фары ФВН64 предназначены для общего и локального освещения взрывоопасных зон по газу и пыли всех классов, в соответствии с маркировкой взрывозащиты, на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Корпусные детали фары ФВН64 выполнены из алюминиевого сплава. Рассеиватель из ударопрочного стекла. Корпус и защитная сетка покрашены порошковой краской. Источник питания (драйвер) внутри корпуса фары.

Технические характеристики

технические характеристики				
Параметры	Значения			
Номинальное напряжение питания, В	12; 24; 36 AC (DC)			
Частота напряжения питания, Гц	50-60			
Коэффициент мощности / КПД	>0,98/0,9			
Допустимая температура окружающей среды	от-60°С до+50°С			
Климатическое исполнение	УХЛ1;Т1			
Степень защиты оболочки	IP54			
Класс защиты от поражения электрическим током	III			
Классификация по пожарной безопасности	V			
Группа механического исполнения	M2			
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл.	9			
Диаметр подводимого кабеля, мм	7-9			
Сечение подсоединяемых жил, не более, мм2	2,5			
Угол излучения, градус	20°(K20)			
Индекс цветопередачи CRI	>80			
Коррелированная цветовая температура, К	4000;5000			
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1			
Ресурс работы светодиодного модуля, ч	50 000			
Срок службы, лет	10			
•	Прямое подключение к клеммам внутри			
Электромонтаж	корпуса фары			
Маркировка взрывозащиты	1ExdllBT4X			

Варианты исполнений

	Источник света		Габариты	Масса,	Аналог	
Модель	Напряжение,	Мощность,	Световой	DxL, не	не	светильника с
	В	Вт	поток, Лм	более, мм	более, кг	лампой, Вт
ФВН-64-2 СДМ 5Вт	12; 24; 36	5	500	209x210	2,7	60
ФВН-64-2 СДМ 10Вт		10	1000			75
ФВН-64-2 СДМ 15ВТ		15	1500			100

Комплект поставки:

- Фара 1 шт.
- Ключ торцевой 1 шт.
- Ключ-скоба 1 шт.

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28


Дополнительная комплектация:

торговый дом


АВТОМАТИКА

- Кабель КГ.
- Провод ПВС.

Чертежи




Габаритные размеры





Фотометрические кривые

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ










на плоскую поверхность

на трубу G3/4





Варианты установки/крепления